



取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ■ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
 ■この取扱説明書は必ず施工後に保管してください。

1 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために

- 警告** 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または損傷する危険の状態が生じることが想定される場合。
- 注意** 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみ発生する危険の状態が生じることが想定される場合。


- 禁止**
- 強制**
- 濡れ手禁止**
- 分解禁止**
- アース取付**

警告

- 指定された電源電圧で使用してください。
- 雨水以外の可燃性物質・腐食性の液体を使用する場所に設置しないでください。
- 取り付け・点検の際は電源を切ってから行ってください。
- ヒーターの改造・分解・加工は行わないでください。
- 濡れた手でプラグに触れないでください。
- 漏電ブレーカーの設置してある電源回路に接続し、接地工事を行ってください。
- アース線を確実に接続してください。
- 常時水没させて使用しないでください。
- 高温になる場所での使用は避けてください。

注意

- プラグやサーモスタット部及び接続部に荷重等が加わらないようにしてください。
(断線や漏電の原因になります。)
- 凍結前に通電してください。
- ヒーター線を無理に引っ張ったりしないでください。
(断線や漏電の原因になります。)
- 凍結の心配がなくなる時期は、電源のスイッチを切にするか、電源プラグを抜いてください。
- 突入電流は定格消費電力より2~3倍の電流が流れる為、ブレーカー容量をご確認ください。
- 屋外用コンセントに接続する場合は、ロック式のコンセントを使用してください。
- たこ足配線をしないでください。
- 電源ケーブルをステップ等で固定しないで下さい。
- サーモスタットは適切な場所へ設置してください。
- 電源プラグの抜き差しが極端に弱くなったものは、使用しないでください。



■ 100V

型番	幅 (W) mm	長さ (L) mm	定格消費電力	設備容量
CRD-5010	500	1,000	100W	150W
CRD-5015		1,500	150W	225W
CRD-5020		2,000	200W	300W
CRD-5025		2,500	250W	375W
CRD-5030		3,000	300W	450W
CRD-5040		4,000	400W	600W
CRD-1010	1,000	1,000	200W	300W
CRD-1015		1,500	300W	450W
CRD-1020		2,000	400W	600W
CRD-1030		3,000	600W	900W

※設備容量は、ブレーカー等の選定の目安にしてください。

3 施工上の注意 (工事店様へ)

【取り付けの前に】

- 電圧の間違いがない様に確認してください。
- 漏電ブレーカーは必ず設置してください。
- 接地極付防雨コンセントを取り付けてください。
- サーモスタット部は直射日光が当たらない様に外気温を検知できる所に設置してください。
- 端末部やサーモスタットは防水構造になっておりますが常時、水が付く場所での使用は避けてください。
- 本製品は突入電流は定格消費電力の数倍流れますので、ブレーカー容量をご確認ください。

4 施工方法（工事店様へ）

- ① スペースを無理に動かすと発熱線を傷つける原因になります。
- ② 絶縁・導通のチェックをしてください。
（サーモスタットが切れている場合は、サーモスタットケースを氷等で冷やしてから導通確認をしてください。）
- ③ 接地極付防雨型コンセントまたは電源線に接続してください。
- ④ 電源ランプ・通電ランプが点灯してるかを確認してください。
（通電ランプが切れている場合は、サーモスタットケースを氷等で冷やしてから導通確認をしてください。）

5 ご使用者の方へ

シーズン前点検 ・ ・ ・ 毎年シーズン前には次の点を確認してください。

1. 漏電ブレーカーが正常に動作するかテストボタンを押して確認してください。
2. 雨水マス、集水口の点検をし、落ち葉・ごみ・泥などの詰まりがあるか確認してください。ある場合は取り除いてください。

使用期間

- ・ 12月から3月下旬までの4ヶ月間使用していただければ効果的な凍結防止ができます。

《ご注意》

●本書の内容の全部又は一部を当社の許可なく無断で転載・複製することはお断りします。

2016.06

●改良の為、予告なく変更する場合があります。

製造元・販売
株式会社アサヒクリエイト
北海道北広島市大曲工業団地4丁目5番地3
TEL: 011-375-6790 FAX: 011-375-6720